

Vadsbo R300WCM Relay

Artikelnummer: R3000WCM | EAN: 7350030770026

Beskrivning

Reläbaserat styrdon som kan manövreras antingen via Casambi Bluetooth eller med anslutna retur-tryckknappar (momentana brytare), avsett för väggdosa eller apparatdosa. Kan styras med traditionella tryckknappar parallellt med Casambi-appen och ansluts till Casambis Bluetooth-mesh för schemaläggning och gruppering med övrig belysning. Passar allmänna 230 V-belysningskretsar upp till 3000 VA / 13 A.

Tekniska specifikationer

Typ	Casambi-relä, 1 utgång; styrs via Casambi eller retur-tryckknappar
Matning	220-240 V, 50 Hz
Utgång	230 V, 0-3000 VA (max 13 A vid $\cos \phi = 1$)
Mått	47,5 x 47,5 x 20 mm
Kapslingsklass	IP20, skyddsklass II
Arbetstemperatur	-20 till +30°C
Inrush	130 A / 10 ms
Standbyförbrukning	< 0,5 W
Skydd / funktion	Överhettningsskydd; minnesfunktion återställer senaste läge efter strömavbrott
Montering	Väggdosa/apparatdosa

Dokumentation

Installationsguide finns som separat dokument under Dokument på produktsidan.